

DJ-13500SE

Dizel Portatif
Jeneratör



DJ-13500SE Marşlı

• YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt deposunda yakıt göstergesi

• DEVRE KORUYUCU

Hem gelen yük hemde arıza durumunda devreye giren devre koruyucu

• OHV

Kolay bakım

• AVR

Çıkış kontrol

GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	290F
Standby kVA:	13,75
Standby kW:	11
Prime kVA:	10
Prime kW:	10
Sürekli Çıkış Amperi :	43

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin verilmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	11 / 13,75
Sürekli Güç	kW / kVA	10 / 10
Sürekli Çıkış Amperi		11,4
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Çift Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		290F
Motor Gücü	Hp	20
Silindir Hacmi		954
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	3,5
Yağ Kapasitesi	Lt	3
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	83
Ağırlık	Kg	190
Boyutlar (UxGxY)	Mm	910x578x668

Üretici, önceden haber vermeksizin modelde, teknik özelliklerde, renkte, donanımda ve aksesuar değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

