

DJ-16500SE3

Dizel Portatif
Jeneratör



DJ-16500SE3 Marşlı

GENEL ÖZELLİKLER

- YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt deposunda yakıt göstergesi

- DEVRE KORUYUCU

Hem gelen yük hemde arıza durumunda devreye giren devre koruyucu

- OHV

Kolay bakım

- AVR

Çıkış kontrol

Motor Modeli :

292FA

Standby kVA:

16,25

Standby kW:

13

Prime kVA:

15

Prime kW:

12

Sürekli Çıkış Amperi :

21,7

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin verilmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	13 / 16,25
Sürekli Güç	kW / kVA	12 / 15
Sürekli Çıkış Amperi		21,7
Faz Sayısı		3 (Trefaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Çift Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		292FA
Motor Gücü	Hp	22
Silindir Hacmi		1064
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	50
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	4
Yağ Kapasitesi	Lt	3
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	85
Ağırlık	Kg	197
Boyutlar (UxGxY)	Mm	925x590x800

Üretici, önceden haber vermeksizin modelde, teknik özelliklerde, renkte, donanımda ve aksesuar değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

