

DJ-6500LE

Dizel Portatif
Jeneratör



DJ-6500LE Marşlı ve İpli

• YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt deposunda yakıt göstergesi

• DEVRE KORUYUCU

Hem gelen yük hemde arıza durumunda devreye giren devre koruyucu

• OHV

Kolay bakım

• AVR

Çıkış kontrol

GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	186FA
Standby kVA:	6,2
Standby kW:	5
Prime kVA:	5,6
Prime kW:	4,5
Sürekli Çıkış Amperi :	19,6

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin verilmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	5 / 6,2
Sürekli Güç	kW / kVA	4,5 / 5,6
Sürekli Çıkış Amperi		19,6
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		186FA
Motor Gücü	Hp	10
Silindir Hacmi		418
Çalıştırma Şekli		İpli/Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,6
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	82
Ağırlık	Kg	112
Boyutlar (UxGxY)	Mm	800x520x600

Üretici, önceden haber vermeksizin modelde, teknik özelliklerde, renkte, donanımda ve aksesuar değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

