

DJ-8000LE3

Dizel Portatif
Jeneratör



DJ-8000LE3 Marşlı ve İpli

GENEL ÖZELLİKLER

- **YAKIT GÖSTERGESİ**
Yakıt deposunda yakıt göstergesi
- **DEVRE KORUYUCU**
Hem gelen yük hemde arıza durumunda devreye giren devre koruyucu
- **OHV**
Kolay bakım
- **AVR**
Çıkış kontrol

Motor Modeli :	188F
Standby kVA:	7,5
Standby kW:	6
Prime kVA:	6,8
Prime kW:	5,5
Sürekli Çıkış Amperi :	9,8

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin verilmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	6 / 7,5
Sürekli Güç	kW / kVA	5,5 / 6,8
Sürekli Çıkış Amperi		9,8
Faz Sayısı		3 (Trefaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188F
Motor Gücü	Hp	11
Silindir Hacmi		474
Çalıştırma Şekli		İpli/Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	82
Ağırlık	Kg	122
Boyutlar (UxGxY)	Mm	800x520x600

Üretici, önceden haber vermeksizin modelde, teknik özelliklerde, renkte, donanımda ve aksesuar değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

