

DJ-9000LE3

Dizel Portatif
Jeneratör



DJ-9000LE3 Marşlı ve İpli

• YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt deposunda yakıt göstergesi

• DEVRE KORUYUCU

Hem gelen yük hemde arıza durumunda devreye giren devre koruyucu

• OHV

Kolay bakım

• AVR

Çıkış kontrol

GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	192F
Standby kVA:	8,5
Standby kW:	6,8
Prime kVA:	7,9
Prime kW:	6,3
Sürekli Çıkış Amperi :	11,4

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	6,8 / 8,5
Sürekli Güç	kW / kVA	6,3 / 7,9
Sürekli Çıkış Amperi		11,4
Faz Sayısı		3 (Trefaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		192F
Motor Gücü	Hp	12
Silindir Hacmi		499
Çalıştırma Şekli		İpli/Marşlı
Fuel Type		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	86
Ağırlık	Kg	126
Boyutlar (UxGxY)	Mm	800x520x600

Üretici, önceden haber vermeksizin modelde, teknik özelliklerde, renkte, donanımda ve aksesuar değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

