

DJ-5000LE

Benzinli Portatif
Jeneratör



DJ-5000LE Marşlı ve İpli

• YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt deposunda yakıt göstergesi

• DEVRE KORUYUCU

Hem gelen yük hemde arıza durumunda devreye giren devre koruyucu

• OHV

Kolay bakım

• AVR

Çıkış kontrol

GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	255
Standby kVA:	4,75
Standby kW:	3,8
Prime kVA:	4,38
Prime kW:	3,5
Sürekli Çıkış Amperi :	15,2

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	3,8 / 4,75
Sürekli Güç	kW / kVA	3,5 / 4,38
Sürekli Çıkış Amperi		15,2
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Modeli		225
Motor Gücü	Hp	7,5
Silindir Hacmi		223
Çalıştırma Şekli		İpli/Marşlı
Fuel Type		Benzinli
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	28
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,3
Yağ Kapasitesi	Lt	0,6
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	72
Ağırlık	Kg	54
Boyutlar (UxGxY)	Mm	620x470x530

Üretici, önceden haber vermeksizin modelde, teknik özelliklerde, renkte, donanımda ve aksesuar değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

